



Echo Acoustic MiniStar 61FX

Важные свойства:

- Компактный микшерный пульта
- 6 микрофонных входов (Combo XLR)
- Фантомное питание +48 V
- 1 стереопара
- 1 AUX-выход
- 1 выход для наушников
- Main-выход на XLR
- Bluetooth/MP3-плеер
- Трёхполосный эквалайзер для каждого микрофонного канала
- Семиполосный графический эквалайзер
- Процессор эффектов



Сферы применения:

- Портативное звукоусиление
- Выступления с живой музыкой
- Ночные клубы, бары и рестораны
- Конференционные залы и речевые выступления
- Мобильные DJ
- Свадьбы и вечеринки

MiniStar 61FX – это компактный микшерный пульта, предназначенный для работы на выездных мероприятиях.

Имеет трёхполосный эквалайзер на каждом канале, встроенный семиполосный эквалайзер для коррекции суммированного сигнала микшера, фантомное питание, процессор эффектов, Bluetooth\MP3-плеер.

Технические характеристики

Микрофонные предусилители:	6
Моно входы:	6
Сtereo входы:	1
Фантомное питание:	+48 V
Эквалайзер на полосу:	Трёхполосный
Графический эквалайзер:	Семь полос
Индикатор уровня громкости:	5 светодиодов
Беспроводное подключение:	Bluetooth
Посылы AUX:	1
Процессор эффектов:	99 эффектов
Электропитание:	220 В
Габариты (Ш x Г x В):	34 x 24 x 7 см
Габариты транспортные (Ш x Г x В):	38 x 29 x 11 см
Вес нетто:	2 кг
Вес брутто:	2,8 кг